

4.7. PZ + TM-130

| n_1 [1/min] | n_2 [1/min] | i | i_1 | i_2 | η_d | P_1 [kW] | M_N [Nm] | P_s [kW] | M_2 [Nm] | f | typ |
|------------------|------------------|-------|-------|-------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|---------------|
| 1400 | 28,6 | 49 | 2,45 | 20 | 0,82 | 4,6 | 1250 | 1,5 | 410 | 3,04 | PZ-090+TM-130 |
| | 22,9 | 61,25 | 2,45 | 25 | 0,8 | 3,7 | 1250 | 1,5 | 500 | 2,49 | |
| | 19,0 | 73,5 | 2,45 | 30 | 0,76 | 3,3 | 1240 | 1,5 | 570 | 2,17 | |
| | 14,3 | 98 | 2,45 | 40 | 0,74 | 2,7 | 1330 | 1,5 | 740 | 1,79 | |
| | 11,4 | 122,5 | 2,45 | 50 | 0,71 | 2,1 | 1260 | 1,5 | 890 | 1,42 | |
| | 9,5 | 147 | 2,45 | 60 | 0,68 | 1,7 | 1150 | 1,1 | 750 | 1,53 | |
| | 7,1 | 196 | 2,45 | 80 | 0,61 | 1,3 | 1070 | 1,1 | 900 | 1,19 | PZ-080+TM-130 |
| 4,7 | 300 | 3 | 100 | 0,56 | 0,83 | 950 | 0,75 | 860 | 1,11 | | |
| 900 | 18,4 | 49 | 2,45 | 20 | 0,81 | 3,1 | 1300 | 1,1 | 460 | 2,81 | PZ-090+TM-130 |
| | 14,7 | 61,25 | 2,45 | 25 | 0,79 | 2,5 | 1300 | 1,1 | 560 | 2,31 | |
| | 12,2 | 73,5 | 2,45 | 30 | 0,75 | 2,2 | 1290 | 1,1 | 640 | 2,01 | |
| | 9,2 | 98 | 2,45 | 40 | 0,73 | 1,8 | 1380 | 1,1 | 830 | 1,66 | |
| | 7,3 | 122,5 | 2,45 | 50 | 0,70 | 1,4 | 1310 | 1,1 | 1000 | 1,31 | |
| | 6,1 | 147 | 2,45 | 60 | 0,67 | 1,15 | 1200 | 0,75 | 780 | 1,53 | |
| | 4,6 | 196 | 2,45 | 80 | 0,60 | 0,89 | 1110 | 0,75 | 940 | 1,18 | PZ-080+TM-130 |
| 3,0 | 300 | 3 | 100 | 0,55 | 0,56 | 990 | 0,55 | 970 | 1,03 | | |
| 700 | 14,3 | 49 | 2,45 | 20 | 0,80 | 2,6 | 1390 | 0,55 | 290 | 4,73 | PZ-090+TM-130 |
| | 11,4 | 61,25 | 2,45 | 25 | 0,78 | 2,1 | 1390 | 0,55 | 360 | 3,88 | |
| | 9,5 | 73,5 | 2,45 | 30 | 0,74 | 1,9 | 1380 | 0,55 | 410 | 3,38 | |
| | 7,1 | 98 | 2,45 | 40 | 0,72 | 1,5 | 1480 | 0,55 | 530 | 2,79 | |
| | 5,7 | 122,5 | 2,45 | 50 | 0,69 | 1,2 | 1400 | 0,55 | 640 | 2,20 | |
| | 4,8 | 147 | 2,45 | 60 | 0,66 | 0,96 | 1280 | 0,55 | 730 | 1,75 | |
| | 3,6 | 196 | 2,45 | 80 | 0,59 | 0,75 | 1190 | 0,55 | 870 | 1,36 | |
| 2,9 | 245 | 2,45 | 100 | 0,55 | 0,58 | 1060 | 0,37 | 680 | 1,57 | | |

